



PRENOSNI DETEKTOR PLINOV MX4

TEVE VARNOST ELEKTRONIKA

NAMEN, OPIS



Prenosni detektor plinov MX4 je samostojen detektor namenjen za stalno merjenje do štirih različnih plinov.

Velik LCD zaslon omogoča prikaz trenutne meritve vseh merjenih plinov.

Detektor ob pojavu alarma, okvare ali praznega akumulatorja zvočno in svetlobno opozarja.

Vse merjene veličine in alarmi se zapisujejo v spomin detektorja.

Tipki na sprednji strani služita za vklop in izklop detektorja ter prekinitvev zvočnega alarma. Hkrati služita tudi za dostop do menija nastavitvev detektorja, zaščiteneza z geslom.

TEHNOLOŠKE PREDNOSTI

- Kompaktna oblika
- Li-ion baterija
- Hitra polnitev
- Enostaven za uporabo in nastavljanje
- Močan zvočni alarm
- Vibracijski in vizualni alarm
- Uporaba v eksplozijsko ogroženi atmosferi

GLAVNE FUNKCIJE

- Prikaz vseh trenutnih merjenih plinov
- Zvočni signal 90dB z vibriranjem
- LED svetlobni signal
- 2 alarmni meji za posamezne pline
- TWA alarmna meja za strupene pline
- STEL alarmna meja za strupene pline
- Opozarjanje ob nizki kapaciteti akumulatorja
- Shranjevanje meritev
- Možnost priklopa na PC

TEVEL, TEVE Varnost Elektronika, d.o.o.

Borovniško naselje 7
1412 Kisovec
Slovenia

Tel.: +386 3 56 72 050
Fax: +386 3 56 71 119
www.tevel.si



TEVE VARNOST ELEKTRONIKA

TEHNIČNI PODATKI

Teža	180 g
Mere	103x58x30 mm
Napajanje	Li-ion baterija
Čas delovanja	do 12 h
Zvočni signal z vibriranjem	90dB
Garancija	2 leti
Merilni obseg	
Eksplozivni plini	0 - 100% SME
O ₂	0 - 30 % vol O ₂
CO	0 - 1000 ppm CO
H ₂ S	0 - 500 ppm H ₂ S
NO ₂	0 - 150 ppm NO ₂
SO ₂	0 - 150 ppm SO ₂
Temperaturno območje delovanja	-20°C do 50°C
Mehanska zaščita	IP66/67
Protieksplzijska zaščita	II 2G Exd ia I/IIC T4, I M2

TEVEL, TEVE Varnost Elektronika, d.o.o.

Borovniško naselje 7
1412 Kisovec
Slovenia

Tel.: +386 3 56 72 050
Fax: +386 3 56 71 119
www.tevel.si